

# Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП- 319



## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Диапазон принимаемых частот:  
УКВ.....64-108МГц  
СВ.....530-1600КГц
- 1.2 Чувствительность (для тракта ЧМ) по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже 12 мкВ.
- 1.3 Чувствительность (для тракта MW) по напряженности поля, не хуже 3 мВ/м.
- 1.4 Максимальная выходная мощность 0,15 В.
- 1.5 Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В.
- 1.6 Габаритные размеры приемника, не более: 210\*160\*110мм
- 1.7 Масса радиоприемника в упаковке, не более 1,2кг
- 1.8 Корпус радиоприемника изготовлен из пластика.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

- 2.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и техническим условиям ЯИФ.Б.464327.027ТУ.
- 2.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций в средневолновом диапазоне (СВ), а также в диапазоне ультракоротких (УКВ).
- 2.3 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:
- телескопическую антенну в УКВ-диапазоне;
  - переключатель диапазонов mp3 / УКВ / СВ;
  - разъем USB, слот под SD карту и microSD;
  - часы;
  - разъем под наушники;
  - функция Bluetooth;
  - внешний разъем для питания 12В.
- 2.4 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1,2.




рис.1

- (1) светодиодный индикатор;  
(2) настройка;  
(3) громкость;  
(4) переключатель диапазонов mp3 / УКВ / СВ;  
(5) динамик;  
(6) часы;  
(7) телескопическая антenna;  
(8) сетевой шнур;  
(9) разъем AUX;  
(10) разъем под наушники;  
(11) разъем 12В для подключения питания 12В;  
(12) слот под microSD карту;  
(13) USB разъем;  
(14) кнопка повтор записи в режиме mp3;  
(15) кнопка воспроизведение/пауза в режиме mp3;  
(16) кнопка , переключение вперед в режиме mp3;  
(17) кнопка , переключение назад в режиме mp3;  
(18) кнопка РЕЖИМ, смена режимов с/на  
USB/SD/microSD/Bluetooth/AUX IN (смена режимов производится только в случае, когда переключатель диапазонов стоит в позиции mp3).

НПП "БЕРДСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИЕМНИКОВ"  
633000, Россия, г.Бердск, ул. Первомайская, 13к2а  
тел. +7 (383) 295-50-31  
www.nppbzrp.ru

Товар сертифицирован.  
Дата выпуска - 30.03.16

# Руководство по эксплуатации Радиоприемник БЗРП РП- 319



## 3. ФУНКЦИЯ BLUETOOTH

- 3.1 Установите переключатель диапазонов mp3 / УКВ / СВ в позицию mp3. Включите радиоприемник, вы услышите звук BLUETOOTH MODE, данный звук говорит о том, что режим bluetooth включен. Если в приемнике вставлены флеш-карты (USB,SD,microSD), приемник начнет автоматически проигрывать их и вернуться в режим Bluetooth, можно повторным нажатием на кнопку РЕЖИМ (18).
- 3.2 Включите на своем телефоне (планшете, ноутбуке или др.устройстве) режим bluetooth, автоматически произведется поиск ближайших устройств с включенным данным режимом.
- 3.3 Подсоединитесь в списке всех найденных устройств к устройству с именем 319.
- 3.4 Если все сделано правильно, то вы услышите звук CONNECTED. Функция Bluetooth подключена и теперь вы можете проигрывать свои любимые аудиозаписи через нее.

## 4. НАСТРОЙКА ЧАСОВ



## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

- 5.1 Включение и настройка радиоприемника
- 5.1.1 Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.
- 5.1.2 Подключите шнур сетевого питания к гнезду радиоприемника, затем включите вилку шнура в розетку электросети.
- 5.1.3 Включите радиоприемник.
- 5.1.4 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в СВ-диапазоне, а так и в УКВ-диапазоне. Переключение диапазонов производится переключателем mp3 / УКВ / СВ.
- 5.1.5 Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.
- 5.1.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки ГРОМКОСТЬ. При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

НПП "БЕРДСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИЕМНИКОВ"  
633000, Россия, г.Бердск, ул. Первомайская, 13к2а  
тел. +7 (383) 295-50-31  
www.nppbzrp.ru

Товар сертифицирован.  
Дата выпуска - 30.03.16